



Comment mettre en service la platine avec l'INT-L/E
Cette procédure est obligatoire pour mettre en service la platine

ÉTAPE	ACTION	PHOTO	RÉSULTAT
1. Entrer en mode programmation	<ul style="list-style-type: none"> • Composez le 0 (zéro) suivi de AB21AB • Saisissez le code 24797 pour parvenir au menu principal 		
2. Entrer dans le MENU PARAMÈTRES	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur 2, option « Pa » du menu principal 		
3. Entrer dans le MENU Code Programmation «CP»	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur 5, option « Cp » du menu paramètres • Puis taper le code : • 15124 • Puis appuyez sur « B » pour valider et revenir au menu paramètres 	 	
4. Entrer dans le MENU Code Programmation Principal <i>Remarque :</i> «Le menu est caché, le N°6 n'apparaît pas»	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur 6, option du menu paramètres • Puis taper le code : • 22085 • Puis appuyez sur « B » pour valider, puis plusieurs fois « B » pour sortie de mode programmation 	 	

FERMAX

Borne de raccordement
Mini Centrale Vigik
Réf. : MCVE / MCVA

Borne de raccordement
Centrale Réf. : CHE

Schema de raccordement

